

Personen

- [Persönliche RFID/NFC-Tags zuordnen](#)

Persönliche RFID/NFC-Tags zuordnen

Um RFID/NFC-Tags einer Person zuzuordnen, sodass diese den Bekleidungsschrank nutzen können, musst du wie folgt vorgehen.

Voraussetzungen

- Die Berechtigung "**Personen-Verwalter mit Identifikator-Verwaltung**" oder alternativ "**Personen-Administrator**"

So geht's

Methode 1: per PC/Smartphone

Voraussetzungen:

- Ein Smartphone/PC mit RFID/NFC-Leser
- Eine App (z.B. bei Android "NXP TagInfo"), welche UIDs von RFID auslesen kann

Les die UID des gewünschten RFID-Chips (oder NFC, ist letztlich das Gleiche und geht daher beides genau gleich) aus. In der TagInfo-App findest du die UID unter "Detailed Protocol Information" -> ID die UID.

Diese UID muss nun noch zusammengekürzt werden (die : entfernen), sodass z.B. aus:

`01:23:45:67:89:AB:CD` folgende UID wird: `0123456789ABCD`

Diese kann nun bei der gewünschten Person unter "bearbeiten" -> Identifikatoren als neuer "NFC"-Identifikator eingetragen werden.

In unserer Ortsgruppe werden alle Tags für Personen momentan als NFC-Tag angelegt, egal ob diese NFC unterstützen oder nicht. Der Bekleidungsschrank unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Fähigkeiten.

Sollte ein intelligentes Schließsystem o.Ä. eingeführt werden, müssen die Tags noch verschlüsselt werden und erhalten einen festen Schlüssel, mit dem dann sicherere Systeme gebaut werden können.

Methode 2: Am Bekleidungsschrank

Schritt 1: Am Bekleidungsschrank entweder per Magic Login (persönlichen RFID-Chip an den Leser halten) oder per Benutzerdaten über den Bildschirm anmelden

Schritt 2: Den neuen Tag an das RFID-Feld halten. Unter Modell musst du "Person" auswählen. Es wird eine Auswahl angezeigt, zu welcher Person du den Tag zuweisen möchtest.

Ansprechpartner

Ressort Einsatz - Fachbereich IT & Digitalisierung

Philipp Stappert

it@durlach.dlrg.de